



		SB+	SB+K	SBAI+ (H)	DSB+	DSB+K	DSBAI+ (H)	BSBAI+ (H)
TUNER	Triple-Tuner (Analog DVB-T /T2, H264 und H265, DVB-C/DVB-S2*)	●	●	●	●	●	●	●
	PAL B/G, NTSC, SECAM	●	●	●	●	●	●	●
OPTION	Kathrein-Steuerung in der zweiten Ebene	-	●	-	-	●	-	-
	Integriertes Hard-Disc-Recording 64 GB	-	-	●	-	-	●	●
ANSCHLÜSSE	TV Tuner	●	●	●	●	●	●	●
	HDMI-Anschluss	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
	LAN-Anschluss	-	-	●	-	-	●	●
	AV in, AV out (3,5 mm)	●	●	●	●	●	●	●
	Kopfhörer (3,5 mm)	●	●	●	●	●	●	●
	YPbPR-Anschluss (3,5 mm)	●	●	●	●	●	●	●
	Coaxial Out	●	●	●	●	●	●	●
	10,8 - 26 V DC Versorgungsspannung	●	●	●	●	●	●	●
	Netzgerät extern 100 - 240 V AC, 12 DC	●	●	●	●	●	●	●
	PhotoViewer	USB 2.0-Anschluss / Media Player (PVR-Funktion nachrüstbar)	●	●	●	●	●	●
Ambient Mode	Digitaler Bilderrahmen	-	-	●	-	-	●	●
DVD-Player	In der zweiten Ebene integriert	-	-	-	●	●	●	-
	CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG	-	-	-	●	●	●	-
Blu-Ray Player	In der zweiten Ebene integriert	-	-	-	-	-	-	●
	Formate: CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG, Blu-Ray	-	-	-	-	-	-	●
Smart-TV	Android	-	-	9.0	-	-	9.0	9.0
	Netrange	-	-	●	-	-	●	●
	OTA	-	-	●	-	-	●	●
	HbbTV	-	-	●	-	-	●	●
AUSSTATTUNG	Aut. Sendersuchlauf-Speicherung	●	●	●	●	●	●	●
	CI+ Slot (Common Interface)	●	●	●	●	●	●	●
	Elektronischer Programmführer (EPG)	●	●	●	●	●	●	●
	Favoritenliste	●	●	●	●	●	●	●
	Kindersicherung	●	●	●	●	●	●	●
	Preset Liste Deutschland	●	●	●	●	●	●	●
	Fastscan	●	●	●	●	●	●	●
	Bluetooth 5.0	●	●	-	●	●	-	-
	Max. Programmplätze DVB-T/C (500 Stück)	●	●	●	●	●	●	●
	Max. Programmplätze DVB-S2 (3500 Stück)	●	●	●	●	●	●	●
	Max. Programmplätze ATV (500 Stück)	●	●	●	●	●	●	●
	Videotext TOP (100 Seiten)	●	●	●	●	●	●	●
	Bildmodi - Anzahl	4	4	4	4	4	4	4
	Soundmodi - Anzahl	5	5	5	5	5	5	5
	Sleep-Timer	●	●	●	●	●	●	●
	Graphisches OSD-Menü (mehrsprachig)	●	●	●	●	●	●	●
Dual band WiFi - 2.4GHz/5 GHz	-	-	●	-	-	●	●	
ALLGEMEIN	Leistungsaufnahme Betrieb (Max.)	35 Watt	40 Watt	35 Watt	37 Watt	42 Watt	38 Watt	40 Watt
	Leistungsaufnahme Stand-by	< 0,5 Watt	< 0,5 Watt	< 0,5 Watt	< 0,5 Watt	< 0,5 Watt	< 0,5 Watt	< 0,5 Watt
	Energieverbrauch kWh/Jahr	51	59	51	54	62	55	58
	Gewicht	1,5	2,3	1,8	2,5	2,6	2,9	2,9
	Abmessungen (B x H x T in mm)	274 x 230 x 30	274 x 230 x 58	330 x 233 x 32	274 x 230 x 58	274 x 230 x 58	330 x 233 x 75	330 x 233 x 75
	Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
	Energieeffizienzklasse	F A	F A	F A	F A	F A	F A	F A
Ein-/Ausschalter	●	●	●	●	●	●	●	
Zubehör	Fernbedienung, Cinch-Kabel, Batterien, Bedienungsanleitung, Signalkabel zwischen Panel und Signalbox ist in den Größen 2 m, 3 m, 4 m und 5 m wählbar. Netzteil optional.							